



Для микросхем DD2, DD3: контакт 8 - +5B, контакт 4 - земля.  
 Для микросхемы DD8: контакт 3 - +5B, контакт 12 - земля.  
 Для микросхемы DD7: контакт 44- +5B, контакт 22 - земля.

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
	Плата печатная 410.99.02 или 410.99.03		
BA1	Головка динамическая КрМВ-1216P02	1	
КОНДЕНСАТОРЫ			
C3	KC-0805-0,1μF +80% -20% 50V Y5V	1	
C4	SM-0611-100μF-16V-T	1	
C5...C7	KC-0805-0,1μF+80% -20% 50V Y5V	3	
C10	KC-0805-0,1μF+80% -20% 50V Y5V	1	
C11	SM-0511-47μF-16V-T	1	
C12...C14	KC-0805-0,1μF+80% -20% 50V Y5V	3	
C15,C16	KC-0805-22pF ± 20% 50V NPO	2	
C17	KC-0805-0,1μF+80% -20% 50V Y5V	1	
C18	SM-0511-47μF-16V-T	1	
C19...C23	KC-0805-0,1μF+80% -20% 50V Y5V	5	
C24	SM-0611-100μF-16V-T	1	
C25	SM-1016-1000μF-16V-T	1	
МИКРОСХЕМЫ			
DA1	КФ1158ЕН5А	1	
DA2	NE555D	1	
DD2	DS1307N	1	Доп. замена на DS1307ZN
DD3	AT24C64-10PI	1	панель IC0308, доп. замена на AT24C512-10PI
DD5	KP1171СП53	1	
DD7	AT89C55-24JC	1	панель PLM-44, доп.зам. W78E54P-24
DD8	LM339D	1	
DD9	BA6845FS	1	
FU1	Вставка плавкая ВП4-7-4А	1	
L1	Дроссель ДПМ-1,2-5 ± 10%	1	
РЕЗИСТОРЫ RC0805J			
R1	110 кОм	1	
R2	100 кОм	1	
R3	36 Ом	1	
R4...R6	3,0 кОм	3	
R7	1,5 кОм	1	

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
R11,R12	560 Ом	2	
R14	100 кОм	1	
R15	51 кОм	1	
R16...R23	10 кОм	8	
R24...R26	3,0 кОм	3	
R27	10 кОм	1	
R28	3,0 кОм	1	
R29	20 кОм	1	
R30	27 кОм	1	
R31	51 кОм	1	
R32	1,5 кОм	1	
R33	30 кОм	1	
R34	2,4 кОм	1	
R35,R36	12 кОм	2	
R37...R39	1,0 кОм	3	
VD1	Стабилитрон 0,5Вт 3V3 SOD80 Mini Melf	1	
VD2	Диод LL4148	1	
VT1,VT2	Транзистор BC848	2	
VT4	Транзистор BC848	1	
СОЕДИНИТЕЛИ			
XS1	Розетка PH06H (контакт PHT - 4 шт.)	1	В составе кабеля АВЛГ 413.23.00-02
XS3	Розетка FPB28D	1	Доп замена на 28FE-ВТ-ВК-НА (только для платы 410.99.03)
XP1	Вилка PH03D	1	
XP4	Вилка PH05D	1	
XP6	Вилка PH06D	1	
XP7	Вилка PH04D	1	
КВАРЦЕВЫЕ РЕЗОНАТОРЫ			
ZQ1	JU-38ETL-Q-32,768kHz	1	
ZQ2	HC-49U-22118,4kHz	1	Доп.замена на HC-49U-SMD-22118,4kHz
ПЕРЕМЫЧКИ			
J2	Резистор RC0805J 0 Ом	1	
J4,J5	Резистор RC0805J 0 Ом	2	