

		АСК-2032	АСК-2041	АСК-2042	АСК-2062	АСК-2066	АСК-2102	АСК-2104	АСК-2203
				АСК-2043	АСК-2063	АСК-2065	АСК-2103	АСК-2105	АСК-2205
Полоса пропускания		25 МГц	40 МГц	40 МГц	60 МГц	60 МГц	100 МГц	100 МГц	200 МГц
Частота дискретизации	Реальное время Эквивалентный режим	200Мвыб/с 20Гвыб/с	200Мвыб/с 20Гвыб/с	400Мвыб/с 40Гвыб/с	400Мвыб/с 40Гвыб/с	1Гвыб 50Гвыб	400Мвыб/с 40Гвыб/с	1Гвыб/с 50Гвыб/с	1Гвыб/с 50Гвыб/с
Объем памяти	Точек на 1 канал	4К							
Вертикальное отклонение	Диапазон	2мВ/дел...5В/дел							
	Точность	± 3%							
	Время нарастания	14 нс	8,75 нс	8,75 нс	5,83 нс	5,83 нс	3,5 нс	3,5 нс	1,75 нс
	Тип входов	AC,DC,GND							
	Ограничение полосы	-	20МГц						
	Входной импеданс	1МОм							
	Макс.напряжение (пик-пик)	400Вп-п							
		1МОм/50Ом 400Впп@1МОм 5Brms@50Ом							
Горизонтальная развертка	Коэффициент развертки	5нс/дел...50с/дел		2.5нс/дел...50с/дел		2нс/дел ...50с/дел	2.5нс/дел... 50с/дел	2нс/дел...50с/дел	
	Точность	± 0,01%							
	Полоса X-Y	25 МГц	40 МГц	40 МГц	60 МГц	60 МГц	100 МГц	100 МГц	200 МГц
	Разность фаз	± 3°							
Запуск развертки	Источник: К1,К2, АС,внешний, внешний/5, поочередный внешний (50Ом)	Да -	Да -	Да -	Да -	Да -	Да -	Да -	Да Да
	Тип входов: АС, DC, ФНЧ, ФВЧ	Да							
	Тип запуска: Видео, фронт, импульс	Да							
	ТВ-стандарты: NTSC, PAL и SECAM	Да							
Автоизмерения		28							
Курсорные измерения	ΔY, ΔX, 1/ΔX	Да							
Частотомер	Част.диапазон/разряд.	25 МГц/5	40 МГц/5	40 МГц/5	60 МГц/5	60 МГц/5	100 МГц/5	100 МГц/5	200 МГц/5
Память	осциллограммы/установки	10/10							
Дисплей	Тип	монохром	монохром	Монохром Цветн.ЖК	Монохром Цветн.ЖК	Монохром Цветн.ЖК	Монохром Цветн.ЖК	Монохром Цветн.ЖК	Монохром Цветн.ЖК
	Разрешение	240х320							
	Размер	5,7"							
Интерфейс	USB-host	Да							
	USB-device	-		Да					
	RS232C+PASS/FAIL	опция							
	GPIO+RS232C+PASS/FAIL	опция							
Питание	Напряжение/Частота	99...242В 47..440Гц							
Размеры, мм		147х310х269							
Вес, кг		3,6							
Стандартная комплектация		Сетевой шнур, руководство по эксплуатации, 2 пробника: x1, x10							