





№	Внешний вид	Примечание	Материал	Смачиваемость припоем	Ферромагнитные свойства	Покрытие	ТермоЭДС в паре с медью, мкВ/°С
1.		зажим из приборов Р3003, Р3017, ПЗ6 и др.	медь М006 	хорошая	нет	Ag	$-0,4...+0,12$ (влияет качество зачистки покрытия)
2.		пр-во Китай	тяжёлый, срез золотистый (бронза?)	хорошая	нет	TiN	$-1...-1,4$
3.		пр-во Китай	лёгкий, срез белый (сплав ЦАМ?)	плохая	слабые	TiN	$-0,2...+0,01$
4.		пр-во Китай	лёгкий, срез белый (сплав ЦАМ?)	плохая	слабые	нет	$-0,4...+0,2$
5.		зажим из мостов Уитстона и пр.	срез золотистый	хорошая	нет	Ni	$-0,9$
6.		клемма приборная КП-1А (ЗМЗ)	срез золотистый	хорошая	нет	Ni	$-0,9$
7.		клемма приборная КП-1А (ЗМЗ)	срез золотистый	хорошая	нет	Ni	$-0,8$
8.		зажим из мультиметров НР 3455А–3457А	теллуристая бронза, срез красный	средняя	нет	Ni	$-0,2...-0,02$
9.		зажим приборный 6.625.003–ХХ	срез золотистый	хорошая	нет	Ni	$-1,2$
10.		зажим из приборов английского пр-ва (Solartron и др.)	срез золотистый	?	нет	Ni	$-1,3$

№	Внешний вид	Примечание	Материал	Смачиваемость припоем	Ферромагнитные свойства	Покрывтие	ТермоЭДС в паре с медью, мкВ/°С
11.		зажим из приборов английского пр-ва	срез золотистый	?	нет	Ni	−1,5
12.		зажим из прибора Р4833	срез жёлтый (латунь?)	хорошая	нет	нет	−0,5
13.		«банан», пр-во Китай	срез золотистый	хорошая	нет	TiN	−1,2
14.		выводы резистора C5-60	медь M006 	хорошая	нет	припой	−0,3
15.		выводы резистора C5-60T	срез белый 	?	сильные	нет	−12,6
16.		выводы резистора C5-61	срез золотистый 	средняя	нет	есть	−2,2
17.		выводы резистора P2-67	срез золотистый 	средняя	нет	есть	−1,8
18.		выводы стабилитрона 2C108	срез белый	хорошая	сильные	припой ?	−9,7
19.		«банан» AudioQuest 1002 (копия)	срез золотистый	?	нет	нет	−0,6