

R15 5 параллельно по 51к 3вт (китай)

C6-C12 HITANO ULTRA LOW ESR

D4-D6 по 2 последовательно HER508

D7-D12 на 150в для получения 1050в с одним из них включен ещё один

TR1 Первый слой первая половина обмотки 1-3 17витков в 4 провода пэв0,8, затем обмотки2-4,5-7,6-8 по60 витков пэв0,8

затем последний слой вторая половина обмотки 1-3 14 витков в 4 провода пэв 0,8. Соблюдать фазировку обмоток!!!

сердечник альсифер тчк-55 к55-31-19 две красные полоски

C2 - 150пикофарад!!!!!!

